Руководство пользователя

Термозапаивающее устройство

Модель: SEAL-SM03

anhel.ru

Благодарим за приобретение термозапаивающего устройства SEAL!
Просим внимательно ознакомиться с данным Руководством пользователя перед началом работы и сохранить его. Спасибо!

Предназначение
Для упаковки перед дезинфекцией.

Технические характеристики
Вход питания: AC220 В 50 Гц
Мощность: 500 Вт

Особенности:
Постоянная температура, быстрое время запаивания и нарезания, острый нож, четкая структура и впечатляющая прочность.

Ход работы
1. Откройте упаковку и проверьте комплектацию;
2. Подключите устройство к источнику питания, установите держатель рулона, вставьте бумагу для дезинфекции;
3. Откройте подачу питания, загорится световой индикатор, настройте температуру запаивания на терморегуляторе на задней стороне машины (обычно 150°C), загорится индикатор предварительного нагрева, его выключение означает завершение нагрева и готовность к запаиванию;
4. Разместите бумагу в зоне запаивания, притяните рычаг к груди, загорится световой индикатор нагрева. Индикатор нагрева выключится через несколько секунд, что означает завершение запаивания. Надавите на лезвие для резки и разрежьте, выведите рычаг вперед, и через несколько секунд можно начинать новый процесс.
5. При остывании установленной температуры во время работы, индикатор нагрева снова загорится, после этого можно продолжать процесс упаковки.

Размеры:
(Снаружи): 470×390×245 (мм)
Вес: 10 кг

Требования к месту хранения:
- Температура: -40°C~55°C
- Относительная влажность: ≤90%
- Давление: 50 кПа~110 кПа

Требования к месту использования:
- Температура: 0°C ~55°C
- Относительная влажность: ≤80%
- Давление: 80 кПа~110 кПа

Примечание:
Питание и корпус должны быть надежно заземлены.
Во избежание ожогов не прикасайтесь к частям машины, находящимся под крышкой во время работы.

Комплектация:
- Термозапаивающее устройство – 1 шт
- Кабель питания – 1 шт
- Руководство пользователя – 1 шт